

# GF0006

## Handsender 6-Kanal

**GEIGER**  
Antriebstechnik GmbH



### **Produktmerkmale:**

- Auswahl von sechs verschiedenen Kodierungen
- Einstellung von zwei Kodierungen über Schalterreihe im Batteriefach.
- Kodierung 1 generiert Codes für Kanal 1, 2 u. 3.
- Kodierung 2 generiert Codes für Kanal 4, 5 u. 6.
- Beliebig viele Empfänger können diesen sechs unterschiedlichen Kodierungen zugeordnet werden
- mit LED-Signalanzeige
- Hochwertiges Kunststoffgehäuse in weiss

<b>Bestellinformation</b>	
Artikel-Nr.	GF0006
Kurzbeschreibung	Handsender 6-Kanal
VPE	1 Stück
Versand-Gewicht	ca. 47 g

<b>Technische Daten</b>	
Sendefrequenz	433,92 MHz
Funkkanäle	6 (2 x 3)
Reichweite	150 - 200m auf freiem Feld
Sonnenautomatik	nein
Batterien	12V Typ A23 oder MS21; MSN21 (im Lieferumfang enthalten)
Kodierung	Kodierschalter
Farbe	weiss
Abmessungen	95 x 47 x 16 mm
Einsatzgebiet	Jalousien, Markisen und Rollläden
Hinweis	NICHT geeignet für den Einsatz mit Geiger-AIR Produkten (Smart-Home-Konzept LOXONE). Wählen Sie hierzu bitte Hand- oder Wandsender der Baureihe „AIR“ aus.

©2021 Geiger Antriebstechnik GmbH  
technische Änderungen vorbehalten